





WIFI/BLUETOOTH CONTROLLER



- Uso sin costes de mantenimiento: funciona sin tarjeta SIM
- 1 salida de relé NA, controlable por internet/servidor o Bluetooth
- Duración de activación ajustable de 1 a 240 s
- Usuarios ilimitados — a través de internet
- 15 usuarios — por Bluetooth
- Aplicación gratuita
- Consulta de estado por Bluetooth o internet
- Protección por contraseña contra activaciones accidentales

APP Y ACCESO WEB

Aplicación

- El control se hace con iconos de acceso directo, sin abrir la app
- Configuración completa en pocos pasos
- Para conexión Bluetooth y WiFi
- Compatible con Android e iPhone

Acceso web

- Permite el acceso y la programación remotos
- Lectura del contador de ciclos y horas de servicio
- Consulta de registros de eventos y estadísticas
- Gestión y comprobación de las conexiones Bluetooth y WiFi
- Gestión de usuarios (añadir/suspender/eliminar)



WWW.ASCGLOBAL.EU
INFO@ASCGLOBAL.EU
(+44) 20 3807 1345

ASC Global
MAGYARORSZÁG

El WiFi/Bluetooth Controller es la opción ideal para quienes quieren armar/desarmar su alarma, abrir su puerta o accionar un aparato eléctrico sin costes de mantenimiento. Al WiFi/Bt Controller se accede por dos canales: localmente desde 15–20 metros por Bluetooth y, gracias a la conexión WiFi, desde cualquier distancia. Mientras que por Bluetooth pueden controlar el módulo 15 usuarios, por red WiFi el número de usuarios es ilimitado. Los usuarios de Bluetooth también pueden acceder al módulo a través de la red WiFi. El control funciona con iconos, por lo que no hace falta abrir la app para activar la salida. Al crear los iconos se define por qué canal se quiere controlar el módulo, de modo que el icono determina el canal. Cabe señalar que el WiFi/Bt Controller también funciona como controlador Bluetooth: la conexión WiFi no es imprescindible. Pensando en un uso universal, el módulo incorpora una salida de relé que puede activarse entre 1 y 240 segundos.

COMUNICACIÓN IoT



Por internet puede acceder al WiFi/Bt Controller desde cualquier lugar y accionar su salida sin tarjeta SIM.

ACCESO BLUETOOTH



La salida también se puede accionar desde 15–20 metros por Bluetooth, incluso sin conexión a internet.

INTERFAZ WEB



Además de añadir o eliminar usuarios, puede ver las estadísticas del controlador e incluso programarlo en remoto.

GESTIÓN DE USUARIOS



Por Bluetooth pueden accionar la salida 15 usuarios; por red WiFi, un número ilimitado.

RECUENTO DE CICLOS



En la interfaz web puede consultar el número de activaciones, lo que le permite anticipar el mantenimiento o comprobar las condiciones de garantía.

USO DE ICONOS



El control se hace con iconos, así evita tener que abrir una app y navegar en ella.

CONTROL RÁPIDO



Por internet la apertura comienza casi al instante, por comodidad y seguridad.

SALIDA DE RELÉ



Gracias a la salida de relé y a los puntos de conexión precableados, la instalación y el cableado son sencillos.

WIFI/BLUETOOTH CONTROLLER – DATOS TÉCNICOS

Salidas de relé:	1
Carga máx. del relé:	max. 30V@500mA
Consumo (máx.):	200 mA @ 12 VDC
Consumo (reposo):	70 mA @ 12 VDC
Tensión de alimentación:	9-35 VDC, 24 VAC
Canal de transmisión:	Wifi / Bluetooth
Tipo de módulo WiFi:	ESP WROOM 32
Método de programación:	Wifi / Bluetooth
Número de usuarios (WiFi/Bluetooth):	ilimitado/15
Grado de protección IP:	IP65
Tipo de acceso a internet:	servidor IoT

Control por iconos (sin abrir la app)	✓
Protección contra pulsaciones accidentales	✓
Control protegido por contraseña	✓
Gestión de usuarios desde la interfaz web	✓
Consulta de datos estadísticos	✓
Comprobación y registro de la red WiFi	✓
Registro de eventos	✓
Tiempo de activación ajustable	✓
Recuento de activaciones	✓
Activación de la salida gratuita	✓
Contraseña de seguridad	✓
Comunicación cifrada	✓